

Apps

Installation und Konfiguration der Apps für mobile Geräte oder Desktops (PWA)

- [Konfiguration der App](#)

Konfiguration der App

Beim ersten Start der App oder wenn die App-Daten bzw. der App-Cache gelöscht wurden, muss die App konfiguriert werden. Es müssen die Verbindungsparameter zum S-Anywhere Server eingegeben und der Erfassungsplatz zugewiesen werden.

Nach dem ersten Start erscheint folgende Ansicht

Automatische Einrichtung

Konfiguration per QR-Code oder
Konfigurationsschlüssel.

[Weiter →](#)

Manuelle Einrichtung

Konfiguration manuell durchführen.

[Weiter →](#)

Automatische Einrichtung ist zu wählen, wenn man einen Konfigurationscode zum scannen mit der Kamera zur Verfügung hat. Der Konfigurationscode kann im S-Anywhere Management angezeigt oder per eMail zugesendet werden.

Manuelle Einrichtung erfordert die manuelle Eingabe und Auswahl aller Konfigurationsdaten.

1. Automatische Einrichtung

Bei der automatischen Einrichtung öffnet sich die Smartphone-Kamera. Mit dieser lässt sich der Konfigurations QR-Code scannen. Den QR-Code kann man über das S-Anywhere Management unter Stammdaten -> Erfassungsplätze aufrufen, dazu den Erfassungsplatz öffnen, der zugewiesen werden soll. Dort unter 'Allgemein' auf den Button 'QR-Code (App-Konfiguration) anzeigen' klicken.

Erfassungsplatz - CAT S52 DEMO

Allgemein Mitarbeiter Einstellungen

W-01 | Werk 1 (Freiamt)

Standort

Kostenstelle

Beschreibung

App Konfiguration:

LDAP Login?

☐

Verschlüsselte Datenübertragung (SSL)? (Systemeinstellung)

☐

OIDC Anmeldung? (Systemeinstellung)

☐

Nur WLAN (keine mobilen Daten) verwenden?

☐

Usb Synchronisation verwenden (Offline-Modus)?

☐

Barcode-Decoder aktivieren?

☐

Scannen Sie diesen Code in Ihrer S-Anywhere App um die notwendigen Einstellungen einzutragen und den Erfassungsplatz dem Gerät zuzuweisen.

1. Öffnen Sie die Einstellungen.

2. Wählen Sie "QR-Code scannen".

3. Scannen Sie den unten angezeigten Code.



QR-Code (App-Konfiguration) anzeigen

2. Manuelle Einrichtung

Wenn manuelle Einrichtung gewählt wurde, wird die Konfiguration in mehreren manuellen Schritten durchgeführt.

1.1 Verbindungsparameter zum Server eingeben

Server Verbindung

Diese Daten werden benötigt, um eine Verbindung zum Server herzustellen.

http://

IP/Hostname

Service Adresse

Port

8232

SSL



[Verbindung Überprüfen ...](#)

[Weiter →](#)

[App vollständig offline verwenden →](#)

IP/Hostname: Hier wird die IP-Adresse oder der Hostname (Servername) des Servers, auf dem der Dienst 'S-Anywhere API' läuft eingegeben. Falls der Name eingegeben wird, muss dieser per DNS auflösbar sein. Es kann erforderlich sein, den Hostnamen mit Domännennamen einzutragen (FQDN). z.B. server01.meineDomäne.de

Service Adresse: Bleibt leer. Wird nur in Ausnahmefällen verwendet, wenn 'S-Anywhere API' nicht direkt unter dem Servernamen erreichbar ist, sondern es noch eine zusätzliche Route gibt.

Port: Der TCP-Port auf dem 'S-Anywhere API' Anfragen entgegen nimmt. Standard ist: 8232

SSL verwenden: Wenn 'S-Anywhere API' für https bzw. mit SSL-Zertifikat gehostet wird, dann muss SSL aktiviert werden.

Wenn alle Parameter eingetragen sind, auf 'Verbindung überprüfen...' klicken. Es wird versucht eine Verbindung zum Server aufzubauen, wenn dies erfolgreich ist, wird die Schaltfläche grün.



Weiter klicken

1.2 Benutzer anmelden

Anmeldung

Login Methode festlegen und authentifizieren um fortzufahren.

Benutzerlogin

admin

Passwort

...

Anmelden ...

Weiter →

Im nächsten Schritt muss man sich mit Benutzer-Login und Passwort anmelden. Um im nächsten Schritt den richtigen Erfassungsplatz auswählen zu können, muss der hier verwendete Benutzer dem Erfassungsplatz zugewiesen sein (im S-Anywhere Management unter Erfassungsplatz).

Anmelden ...

Anmelden klicken

Ist die Anmeldung/der Login erfolgreich, wird die Schaltfläche grün.



Weiter klicken

1.3 Erfassungsplatz auswählen

Erfassungsplatz

Der ausgewählte Erfassungsplatz soll Ihr physikalisches Gerät abbilden.

[Auswahl bestätigen ...](#)[Einrichtung abschließen →](#)

Auswahl:

05
S20 Ultra LS

☐ 04 | Galaxy Tab Active2

☒ 05 | S20 Ultra LS

☐ 07 | PWA

☐ 09 | C9_Lochner

☐ 11 | Gigaset GX290

☐ 19 | Galaxy XCover7

☐ i.safe | i.safe_DEMO

☐ Messe-1 | Samsung neu

Es werden die verfügbaren / zuweisbaren Erfassungsplätze angezeigt. Einen Eintrag aus der Liste auswählen und Auswahl bestätigen klicken.

[Auswahl bestätigen ...](#)

Danach kann die Einrichtung abgeschlossen werden. Die App nun für die Verwendung eingerichtet.

